

真岡市民会館

照明資料 大ホール 1

2017.3月現在

場所	機種		灯体数	回路数	備考	
1 BL	Panasonic NQH3492A13			8	上下4ch中4ch調光切替可, 下吊りボタン有, Max 150k 色枠19cm×19.5cm, 枚数W/23枚 ,W/23枚 ,72/22枚,78/22枚	
1sus	○	Panasonic FM 810	12	20	直回路30A 2回路 (下L1 & 上L2) 下手側DMX-Ethernet I/F (OUT系統: DMX2出力) LANコネクタ× 1 Max400kg	
	◎	Panasonic SS 810	12			
2BL	Panasonic Z3D A3544			8	上下4ch中4ch調光切替可, 下吊りボタン有, Max 150k 色枠19cm×19.5cm, 枚数W/23枚 ,W/23枚 ,72/22枚,78/22枚	
2sus	○	Panasonic FM 810	12	20	直回路30A回路 (下L3 & 上L4) 下手側DMX-Ethernet I/F (OUT系統: DMX2出力) LANコネクタ× 1 Max400kg	
	◎	Panasonic SS 810	12			
3BL	Panasonic Z3D A3544			8	上下4ch中4ch調光切替可, 下吊りボタン有, Max 150k 色枠19cm×19.5cm, 枚数W/23枚 ,W/23枚 ,72/22枚,78/22枚	
3sus	○	Panasonic FM 810	11	20	直回路30A 2回路 (下L5 & 上L6) 下手側DMX-Ethernet I/F (OUT系統: DMX2出力) LANコネクタ× 1 Max400kg	
	◎	Panasonic SS 810	12			
UH	松村 UH-5			12	71, 72, 63, 22 一色18枚 23cm×28cm 下吊りボタン有 調光回路4ch有 MAX 70kg	
LH	Panasonic NQ37843 (L,R)		9	8	72, 59, 22, 40 一色18枚 23cm×26cm	
Tor	上手	○	Panasonic FM 810	3	3	フロア回路切替可
	下手	○	Panasonic FM 810	3	3	フロア回路切替可
FR	上手	○	Panasonic FM 810	12	6	3台4色, 空き回路2ch PAR-64 (500wN) ×4 S4 436×1
	下手	○	Panasonic FM 810	12	6	3台4色, 空き回路2ch PAR-64 (500wN) ×4 S4 436×1
CL	○	Panasonic FM 810	52	26	基本8台6色	
	ランプ pin	MIP-6L	2			
前Foot	Panasonic NQH32065			4	W, W, 72, 78 一色 18枚 14.5cm×12cm	

※ SUSコンセントは20A/ミニC型になります。(ユニットは3kwです)

※ SUS&BLの吊り間口は、10間です。

※ SUS&BLの飛びタツパは、約9mです。

～ フロア回路 ～

上下 FC 各16回路

花道 FC上下 各4回路

奥 FC 4回路

上下 奥WC 各7回路 (内1ch60A)

すべて直切換え出来ます。

～ 仮設電源盤 ～

上手 3Φ4W 182v/105v 50Hz 300A
90KVA カムロック使用可

直30A/C型 9回路

下手 1Φ 3W 210v/105v 50Hz 200A
40KVA カムロック使用可

直20A/D型10回路

真岡市民会館

照明資料 大ホール 2

2017.3月現在

器 材		数
500w ○	Panasonic FM 605	12
	松村 CS - 6	6
500w ◎	Panasonic SS 605	12
	丸茂 500w FQ	12
	松村FLP Foot Spot (ダンガン)	8
1kw ○	Panasonic FM 810	6
	SS Panasonic FM 810 Panasonic スタンド	20
1kw ◎	Panasonic SS 810	7
	松村 FS 810	6
	松村 FX-8	12
1.5kw ◎	丸茂 1500w FQ	12
カッター ライト	ソースフォー 426 750w	8
	ソースフォー 436 750w	24
	ソースフォー 450 750w	12
PAR	Panasonic PAR-64 500wN	44
	Panasonic PAR-64 500wM	32
アクセサリ-	スタンド	12
	ベース	36
	3連アーム	12
	ボーダーハンガー	13
	自在ハンガー (松村HL-3)	14
	ハイスタンド	4
	鉄ハンガー	50

器 材		数	
アクセサリ-	1.5kwFQ用バンドア	12	
	500wFQ用バンドア	12	
特殊 器材	東芝	灯体 EQS 10	4
		ディスクマシーン EDM	3
		スパイラルマシーン ESM	4
		スライドキャリア ESC	4
		先玉 OL-4	3
		先玉 OL-6	4
		先玉 OL-8	2
	丸茂	灯体 EPD3	4
		ディスクマシーン VSD3	4
		スパイラルマシーン NCD3	4
		スライドキャリア MCCD-2	4
		先玉 SDD3-4	4
		先玉 SDD3-6	4
		先玉 SDD3-8	2
	ストロボ KM-14		4
	波マシーン NAE		2
	ドラムマシーン 丸茂ドラム		1
	ミラーボール 吊り型45		1

※ ピンスポット
2kw クセノン Pin × 2

※ 介錯棒 × 2

※ ローリングタワー有

ケーブル		本数
20A/ミニC型-20A/ミニC型 延長	2m	20
	3m	20
	5m	10
	10m	10
30A/C型 - 20A/ミニC型 延長	2m	15
	3m	15
	5m	10
30A/C型 - 30A/C型 延長	2m	10
	5m	10
	10m	10
変換	30A/C - 平行	10
	20A/ミニC - 平行	10
	平行 - 20A/ミニC	5
	20A/ミニC - 20A/T型	80
二又	20A/ミニC-20A/ミニC	50
	30A/C - 20A/ミニC	20
	30A/C - 30A/C	10
	60A/C - 30A/C	3

～DMX回線～

フロア上下前

DMX Ether net I/F (IN系統:DMX2入力) × 1

DMX Ether net I/F (IN系統:DMX2出力) × 1

LANコネクタ

直1回路 30A 1口

客席

DMX Ether net I/F (IN系統:DMX2入力) × 2

LANコネクタ

直1回路 30A 1口

～卓使用～

Panasonic PACOLIS SHOOT

・プリセットフェーダー 三段100本

・サブマスターフェーダー 100ページ30本

・外部記憶 コモス・ジャスキー・オリジナル

すべてフロッピーディスクにて読み込み可